

Motortyp XDS0140xx-05


Kurzer Anker

Permanent-Magneterregter DC-Motor mit Stirnradgetriebe
Nennspannung 3V

Optional:
Hall-IC H0
Daten siehe Anhang



Abmaße



nicht maßstabgetreu!


Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	XDS014001-05	XDS014002-05	XDS014003-05	XDS014004-05	XDS014005-05	XDS014006-05	XDS014007-05	XDS014008-05	XDS014009-05	XDS014010-05
Getriebeübersetzung 1:	10	19	29	60	76	102	134	197	235	298
Nenn Drehmoment [Ncm]	0,24	0,4	0,6	1,15	1,5	2	2,35	3,45	4,15	5,25
Nenn Drehzahl [U/min]	1300	700	460	225	175	132	100	68	57	45
Nennstrom [mA]	≥ 310	≥ 310	≥ 310	≥ 310	≥ 310	≥ 310	≥ 310	≥ 310	≥ 310	≥ 310
Leerlauf Drehzahl [U/min]	1600	842	552	267	211	157	119	81	68	54

Motordaten

Nennspannung	Nenn Drehmoment	Nenn Drehzahl	Nennstrom	Leerlauf Drehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
3V	0,03 Ncm	13500 U/min	≤ 310 mA	16000 U/min	≤ 90 mA	0,41W

Motordiagramm



Getriebediagramm

